

FU8310

## Secvest Funk–Feuertaster rot

Der Funk–Feuertaster (FU8310) ist ein Melder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und schnell einen Feueralarm aus. In der Secvest belegt der Funk–Feuertaster eine Zone mit der Eigenschaft „Feuer“. Auch im unscharfen Zustand der Zentrale wird diese Zone überwacht und bei Betätigung des Tasters ein Alarm ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3V Lithium) hat der Funk–Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten. Die Funkreichweite liegt bei ca. 50 Metern.



### Produktbesonderheiten:

- Komfortable Aufputzmontage
- Löst zuverlässig Feueralarm aus
- Sabotageüberwachung
- Material aus thermoplastischem Kunststoff
- Reichweite bis zu 50 Meter

**Überreicht durch:**  
**music–stick.de GmbH**  
Christine–Teusch–Strasse 19  
53340 Meckenheim  
info@music–stick.de

FU8310

## Secvest Funk–Feuertaster rot

### Technische Daten

Spannungsversorgung 3V Lithiumbatterie der Größe CR2450

Sicherheitsgrad 2

Batterielebensdauer Bis zu 2 Jahre

Gehäusematerial thermoplastischer Kunststoff

Umweltklasse II (–10°C bis +50°C)

Reichweite bis 50m (je nach Umgebung)

Betriebsfrequenz 868,6625 Mhz FM, schmalbandig

Abmessungen 85 x 85 x 52 mm (H x B x T)

**Überreicht durch:**  
**music–stick.de GmbH**  
Christine–Teusch–Strasse 19  
53340 Meckenheim  
info@music–stick.de